版权所有　复制必究













构　件　明　细　表

编号	规　格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备　注
901	Q420L140X10	6341	1	136.26	136.3	带脚钉
902	Q420L140X10	6341	3	136.26	408.8	
903	Q420L125X8	630	4	9.77	39.1	铲背
904	Q420-10X120	630	4	5.93	23.7	
905	Q420-10X120	630	4	5.93	23.7	
906	Q345L70X5	5720	4	30.87	123.5	切角
907	Q345L70X5	5720	4	30.87	123.5	
908	L40X4	1172	8	2.84	22.7	
909	L40X4	1693	8	4.10	32.8	
910	L40X3	1564	8	2.90	23.2	切角
911	L40X4	1293	4	3.13	12.5	切角
912	L40X4	1293	4	3.13	12.5	
913	Q345L70X5	5316	4	28.69	114.8	切角
914	Q345L70X5	5316	4	28.69	114.8	
915	L40X3	1264	8	2.34	18.7	
916	L40X4	1636	8	3.96	31.7	切角
917	L40X3	1455	4	2.69	10.8	切角
918	L40X3	1455	4	2.69	10.8	
919	-10X60	60	8	0.28	2.2	垫板
906A	Q345L70X5	5545	4	29.93	0.0	切角 用于接15段
907A	Q345L70X5	5545	4	29.93	0.0	用于接15段
合　计				1286.1 kg		

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规　格	符号	数量	重量(kg)	备　注
螺栓	6.8级	M16X40	⊘	56	8.1	
		M16X50	⊘	24	3.8	
		M20X55	∅	56	16.5	
		M20X65	⊠	96	30.8	
脚钉	6.8级	M16X180	⊕	13	4.2	
		M20X200	⊕	1	0.6	
垫圈	Q235	-4(ø22)	规格X个数	8	0.2	
合　计				64.2 kg		

说明:⑨06A ⑨07A 用于接15段.

专　业	会　签	日　期

专　业	会　签	日　期

中国南方电网 CHINA SOUTHERN POWER GRID　110~500kV输电线路杆塔标准设计

批　准		设　计	
审　核		CAD制图	
校　核		比　例	1:20
		日　期	

设　计　单　位　中国能源建设集团广东省电力设计研究院

1C1W9-J2单回路转角塔

身部⑨结构图

图　号　1C1W9-J2-10